

## GV-GF1921/GF1922 GF Fingerprint Reader





Le lecteur d'empreinte digitale fingerprint est compatible avec le GV-AS / GV-EV Controller et GV-ASManager afin de créer un système complet de contrôle d'accès. Trois types de mode d'opération sont supportées: Carte + Empreinte, Empreinte seule et Carte seule.

### Caractéristiques Principales

- Fonctionne avec GV-AS / GV-EV Controller et GV-ASManager
- Peut-être un lecteur d'empreinte digitale standalone
- Trois types de mode d'accès: carte seule, empreinte seule et carte plus empreinte
- Interface TCP/IP (WAN)

### SPECIFICATIONS

Modèles	GV-GF1921	GV-GF1922
		
Application	Utilisation Intérieure seulement	
Interface de Communication	TCP/IP (10/100 Mps Ethernet, WAN)	
Capteur	Capacitif	Optique
Zone de reconnaissance	18 x 13 mm	20 x 17 mm
Mode d'accès	carte seule, empreinte seule et carte plus empreinte	
Nombre d'empreintes enregistrées	1,900 (pour le mode empreinte seule)	
Cartes supportées	ISO14443A (MIFAREMifare DESFire, MIFAREMifare Plus and et MIFAREMifare Classicque), 13.56 MHz	
Sortie	DC 30V, 0.3A	
Entrée	2 Ports, contact sec	
Alimentation	DC 7 ~ 15V, Max 250mA	
Température de fonctionnement	0~50° C	
Humidité	10%~90%	
Dimensions	48 x 59 x 138 mm	
Poids	130 g	160 g
Normes	CE, FCC	

**Note:**

1. Pour la synchronisation des données avec le GV-ASController et GV-ASManager via Ethernet, il ne supporte que la version du firmware du contrôleur et la version du logiciel suivant:
  - \* GV-ASManager: V4.0 ou supérieur
  - \* GV-AS210 / 410 / 810: V1.1 ou supérieur
2. GV-GF1921 / 1922 do not supportne sont pas compatible avec les contrôleurs d'autres marques third-party controllers.
3. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavisAll specifications are subject to change without prior notice.

**Options****GV-AS ID Card & GV-AS ID Tag**

Pour le mode carte + empreintes digitales, le GV-AS ID Card F ou GV-AS ID Tag F est nécessaire.  
Pour le mode carte seule, tant le GV-AS ID F / Tag et le GV-AS ID Card / Tag sont pris en charge.